

APPARAATMODULE AM12



Schakelmodule voor het aan- en uitschakelen van 230 V apparatuur, halogeen- en tl verlichting, etc. Schakelt belastingen tot 3600W. Op afstand bestuurbaar met Marmitek X-10 commando's ("aan", "uit") via het lichtnet

De AM12 Apparaatmodule is een Module op basis van een op afstand bestuurbaar relais, uitgevoerd als doorsteekstekker. Op het stopcontact aan de voorzijde van de Module kan apparatuur en verlichting worden aangesloten.

De Module is op afstand te besturen door Marmitek X-10 commando's over het lichtnet. De Module reageert op Marmitek X-10 commando's waaronder "Aan" en "Uit" op het ingestelde adres of "Alles uit" op dezelfde huiscode.

Wanneer de aangesloten verlichting of apparatuur een eigen schakelaar heeft, dan kan deze met de eigen schakelaar geschakeld blijven worden. Hiervoor dient de schakelaar kort uit en weer aangeschakeld te worden.

De apparaatmodule wordt geadresseerd door twee draaischakelaars aan de voorzijde. Hiermee is de Huiscode en de Unitcode van de Module in te stellen.

APPARAATMODULE AM12



Voedingsspanning:	230V +/- 10%, 50 Hz
Opgenomen stroom:	< 20 mA capacitief
Schakelvermogen:	3600 W Ohmse belastingen 230 W Inductief / capacitief
EMC emissie:	volgens EN 50081 - 1
EMC immuniteit:	volgens EN 50082 - 1
Elektrische veiligheid:	volgens EN 60950 en 60065
Signaalgevoeligheid:	15 mVpp min, 50mVpp max bij 120 kHz
Input impedantie:	> 180 Ω (L-N) bij f = 120 kHz
Omgevingstemperatuur:	0°C tot +50°C (bedrijf) -20°C tot +70°C (opslag)
Afmetingen:	52 x 122 x 33 mm (b x h x d exclusief plug)

Leverbaar:

- AM12G Met randaarde stekker
(o.a. voor D,NL,ES,S, etc)
- AM12F Met pinaarde stekker
(o.a. voor F, B, PL, etc)

IH2021- AM12W Zonder stekkerdeel, met 3 losse aansluitdraden

CE

WAARSCHUWING

Behalve gemak kan automatisch schakelen ook gevaar met zich meebrengen. Zo kunnen anderen verrast worden, of kan kleding welke over een elektrische warmtebron hangt in brand raken. Wees hier altijd op bedacht en neem afdoende maatregelen ter voorkoming.

